



## NWC Battery Powered Ceiling sensor



### PRODUKTBESKRIVELSE

Denne takmonterte bevegelsessensoren er batteridrevet og har innebygget dagslysstyring. Med Norlux Wireless Connect integrert i bevegelsessensoren, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling.

### FUNKSJONSBESKRIVELSE

**Batteridrevet Drift:** Denne sensoren benytter CR123A 3V batteri, noe som fjerner behovet for kompliserte kablingssystemer og forenkler monteringsprosessen. **Dagslysstyring:** Den innebygde funksjonen for dagslysstyring justerer automatisk lysnivåene basert på den tilgjengelige mengden dagslys, noe som bidrar til reduserte energikostnader. **Trådløs Tilkobling:** Med Norlux Wireless Connect-teknologi kan lysene enkelt styres og grupperes via Bluetooth, uten nødvendig ekstra utstyr. **Effektiv PIR-sensor:** Sensortechnologien registrerer bevegelse innenfor en rekkevidde på 7 meter, og sikrer pålitelig aktivering av lysene når det er nødvendig. **Optimal Monteringshøyde:** For best mulig bevegelsesdeteksjon anbefales det å montere sensoren i en høyde på 2,4 meter. **Lang Batterilevetid:** Sensoren har en imponerende forventet batterilevetid på opptil 10 år, noe som reduserer både vedlikehold og kostnader.

### VEDLIKEHOLD

Rengjøres med fuktig klut

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	55
Forsyningsspenning	CR123A 3V



SPESIFIKASJONER	
Antall kanaler	1
Manuell styring	Nei
Teknologi	Bluetooth v5.0
Dekningsområde bevegelse (m)	7m
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.4m
Høyde (produkt) (mm)	39.2

### DETEKSJONSOMRÅDE

