



PRODUKTDATABLAD
CBU 100W dimmer Casambi
Art.no: 1001-TED



Lighting Solutions



CBU 100W dimmer Casambi



Dimmeren er en høykvalitets bakkant/fasedimner for dimbare motstandsdyktige og kapasitive høyspenningsbelastninger. Ikke bruk LED-dimneren for lysrør, vifter eller ringkjernetransformatorer. Den styrer individuelle enheter i Bluetooth Low Energy Mesh-nettverk uten bruk av porter, rutere eller ekstra kabling. Dimmeren kan brukes i maksimalt 0,65 A nettstrøm inkl. reaktiv strøm. Konfigurasjonen skjer trådløst via Casambi appen. Installasjonen kan kun utføres av en sertifisert elektriker.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Casambi
Spenning (V)	230V 50Hz
Frekvens (Hz)	50/60Hz
Standby (W)	100.0

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Siste Nivå	Yes



TEKNISK DATA	
Overopphetingsbeskyttelse	Ja, automatisk
Myk Start	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	40.4
Bredde (produkt) (mm)	14.0
Høyde (produkt) (mm)	36.3
Kabeldimensjon	0,75-1,5 mm ²

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt
Montering Dimmer	Veggboks

KOBLINGSSKJEMA

