



CBU Plug and Play Sensor Casambi BK



Sensoren automatiserer belysningen din. Produktet er Casambi Ready og derfor kompatibelt med alle AIMOTION-systemer og Casambi-drevne lys. I tillegg til bevegelser kan sensoren i tillegg måle lysstyrken. Bevegelsessensoren kan slås av midlertidig som et alternativ. Den integrerte stikkontakten kan brukes som vanlig i tillegg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Casambi
Spenning (V)	230V 50Hz
Maks Effekt (A)	16.0

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	CBU Plug and Play
Driftstemperatur (°C)	0 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

CBU Plug and Play Sensor Casambi BK

Art.no: 1021-R10-2

*Lighting Solutions*

STYRING	
System	Casambi

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	85.0
Bredde (produkt) (mm)	45.0
Høyde (produkt) (mm)	55.0
Vekt (produkt) (kg)	0.11

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort