



CBU Passive Dali controller Casambi



Dimmeren er en høykvalitets bakkant/fasedimner for dimbare motstandsdyktige og kapasitive høyspenningsbelastninger. Ikke bruk LED-dimner for lysrør, vifter eller ringkjernetransformatorer. Den styrer individuelle enheter i Bluetooth Low Energy Mesh nettverket uten bruk av porter, rutere eller ekstra kabling. Dimmeren kan brukes i maksimalt 0,65 A nettstrøm inkl. reaktiv strøm. Konfigurasjonen er trådløs via Casambi appen. Installasjonen kan kun utføres av ensertifisert elektriker.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Spennning (V)	230V 50Hz
Standby (W)	150.0

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	40.4



PRODUKTDATABLAD
CBU Passive Dali controller Casambi
Art.no: 1003D-DCS



Lighting Solutions

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	14.0
Høyde (produkt) (mm)	36.3
Vekt (produkt) (kg)	0.04

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit