



CBU 460W dimmer Casambi



AIMOTION-dimmeren er en høykvalitets bakkant/fasedimner for dimbare motstandsdyktige og kapasitive høyspenningsbelastninger. LED-dimmeren må ikke brukes til lysrør, vifter eller ringkjernetransformatorer. Den styrer individuelle enheter i Bluetooth Low Energy Mesh nettverket uten bruk av porter, rutere eller ekstra kabling. Dimmeren kan brukes med belastninger på opptil 460W. Konfigurasjonen er trådløs via Casambi appen. Installasjonen kan kun utføres av en sertifisert elektriker.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Casambi
Spenning (V)	230V 50Hz
Frekvens (Hz)	50/60Hz
Standby (W)	460.0

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Overopphetingsbeskyttelse	Ja, automatisk



TEKNISK DATA	
Myk Start	Ja

STYRING	
System	Casambi

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	103.0
Bredde (produkt) (mm)	28.0
Høyde (produkt) (mm)	35.0
Vekt (produkt) (kg)	0.05

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

KOBLINGSSKJEMA

