



CBU 2-ch 0-10V/DALI Casambi



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt dimmer for styring av belysning via analogt styringssignal, DALI og trådløs Casambi. Eget for regulering av flere lysgrupper og sømløs integrasjon i eksisterende anlegg. Konstruert for profesjonell montasje med tydelige tilkoblingspunkter for enkel installasjon. Robust utførelse med fokus på driftssikkerhet, varmeavledning og elektromagnetisk kompatibilitet for stabil drift.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Denne kontrollen fra AIMOTION kontrollerer individuelle enheter innenfor Bluetooth Low Energy Mesh nettverket uten bruk av porter, ruter eller ekstra kabling. Kontrollen tilkobles direkte i 100-240 VOLT AC. DALI-BUS utgangen kan lastes med max 20mA.

VEDLIKEHOLD

Ingen krav til vedlikehold

SPESIFIKASJONER	
Forsyningsspenning	230V
Bredde (produkt) (mm)	26.0



FDV DOKUMENTASJON
CBU 2-ch 0-10V/DALI Casambi
Art.no: 1003P-A2D



Lighting Solutions

SPESIFIKASJONER	
Høyde (produkt) (mm)	76.0
Vekt (produkt) (kg)	23.0