



CBU Plug and Play Flex Sensor Casambi BK

IP44

Flex-sensoren automatiserer belysningen din. Produktet er Casambi Ready og derfor kompatibelt med alle AIMOTION-systemer og Casambi-drevne lys. I tillegg til bevegelser kan Flex-Sensor måle lysstyrken. Bevegelsessensoren kan slås av midlertidig som et alternativ.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Driftstemperatur (°C)	0 - 50

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Bredde (produkt) (mm)	36.0
Høyde (produkt) (mm)	40.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort