



CBU Push / Switch Actuator 10A

IP20

Bryteraktuatoren er utviklet for trådløs styring av belysning og elektriske apparater i moderne bygningsinstallasjoner. Produktet er spesielt egnet for anlegg der det stilles krav til fleksibel integrasjon i et Casambi Bluetooth Low Energy mesh-nettverk uten behov for ekstra kabling. Enheten konfigureres trådløst via app og tilbyr tre ulike driftsmoduser for lysstyring eller sikker utkobling av sensitive enheter og impulsstyrte funksjoner. Aktuatorene håndterer en nominell strøm på opptil 10 A og gir en effektiv, trådløs integrasjon som forenkler både installasjon og daglig drift.

ELEKTRISKE DATA

Maks Effekt (A)	10.0
-----------------	------

TEKNISK DATA

IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

STYRING

System	Casambi
--------	---------

DIMENSJONER

Lengde (produkt) (mm)	120.0
-----------------------	-------



PRODUKTDATABLAD
CBU Push / Switch Actuator 10A
Art.no: 1021



Bredde (produkt) (mm)	50.0
Høyde (produkt) (mm)	32.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Hvit
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Innendørs
-------------	-----------