# CBU Casambi Bluetooth dimmer for LED, 0-200VA

IP20

Casambi Bluetooth-dimmer for trådløs lysstyring av dimbare 230V LED-lamper, LED-drivere, halogenlamper og glødelamper. Produktet er utviklet for installasjon i veggboks eller armatur der det er behov for fleksibel og appbasert lysstyring. Dimmeren benytter faseavsnittdimming og støtter laster fra 0 til 200VA. Styring kan utføres via Casambi-appen eller med impulsbryter for lokal betjening. Enheten har minnefunksjon som lagrer siste lysnivå ved strømbrudd og innebygget overtemperaturbeskyttelse med automatisk gjenoppretting.

| **TEKNISK DATA** | |
|---|---|
| IP (system) | IP20 |

| **STYRING** | |
|---|---|
| Forsyningsspenning | 230V |
| Maks Effekt | 200VA |
| System | Casambi |

| **DIMENSJONER** | |
|---|---|
| Høyde (produkt) (mm) | 19.0 |
| Diameter (produkt) (mm) | 52.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Grå |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Innendørs |
| Montering | Innfelt |
| Montering Dimmer | Veggboks |