PRODUKTDATABLAD
CBU Switch Actuator 16A
Art.no: 1025



CBU Switch Actuator 16A

230V 50Hz | IP20

Aktuator 16A er en trådløs bryteraktuator for styring av belysning og elektriske laster i Casambi-anlegg. Produktet er utviklet for installasjoner der det er behov for potensialfri kobling og fleksibel trådløs kontroll. Aktuatoren kommuniserer via Casambi Bluetooth Mesh og kan styres fra app, veggbryter eller bevegelsessensor. Den har potensialfri reléutgang med belastning opptil 16 A og støtter tidsstyring, scener, automatiske funksjoner samt gruppebasert styring for enkel tilpasning til ulike installasjoner.

ELEKTRISKE DATA	
Dimmefunksjon (system)	Casambi
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	0 - 50

STYRING	
System	Casambi

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	103.0
Bredde (produkt) (mm)	35.0
Høyde (produkt) (mm)	28.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort