

CBU Bluetooth Dimmer 180W LED

Kompakt fasesnittdimmer med Bluetooth BLE 5.0 for trådløs belysningsstyring, utviklet for integrasjon i Casambi mesh-nettverk i innendørs installasjoner. Enheten støtter trådløs dimming og lokal betjening via standard impulsbryter, og tilbyr fleksibel konfigurasjon av lysnivåer samt automatisk signalforsterkning i nettverket. Dimmeren håndterer LED-laster opp til 180W, halogen opp til 300W, har en strømstyrke på 1,36A.

STYRING	
Forsyningsspenning	230V
Maks Effekt	180W LED
Antall kanaler	1
Antall utganger	1
System	Casambi

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Innfelt